

ダイヤモンド製パワーコンディショナーの扱い方

【DPC-45A/B/C/D】

【運転の再開方法】

- ①太陽光発電用のブレーカーが OFF になっていたら、ON にしてください。
分電盤の近くにあるかと、思われます。場所が分からない場合、サニックスの担当者に連絡ください。
- ②パワーコンディショナーの運転ボタンの確認をお願いいたします。
運転ボタンは、横から見たときにへこみがオン、とつがオフです。



※どちらの状態でも一度、運転スイッチをオフにして、10 秒ほど経ってからオンにしてください。
300秒のカウントダウンが表示されれば、運転が再開されます。

- ③それでも、運転しない場合は、サニックスの担当者にご連絡ください。

【自立運転の操作方法】

停電時に、非常用電源としてパワーコンディショナーについているコンセントから100V/1500Wの電源がとれます。

- ①太陽光のブレーカーをオフにしてください。
- ②パワーコンディショナーの運転スイッチをオフにしてから、オンにしてください。
動作表示灯(自立)が点灯したら、停電用コンセントから電源がとれます。
- ③停電用コンセントに、使用したい100Vの電化製品をさしてください。
太陽光パネルに光が十分に当たっていれば電化製品の使用ができます。
- ④停電が終わりましたら、【運転の再開方法】にて、運転を再開してください。
※自立運転のままだと、売電や自家消費ができません。

漏電ブレーカ(見本)

